



Parmak izi Personel takip

Parmak izi Kart Güvenlik kapı kontrol sistemi olarak kullanılır. Duvar tipi yanı sıra Turnike üzerine takılarak geçiş kontrol amaçlı kullanılır.

Network Rs232 ve Usb disk ile veri aktarımı yapılır Proximity ,Mifare ve HID kart okuyucu seçenekleri mevcuttur.Parmak izi + Kart + Şifre olarak çalışabilir.Online ,Offline çalışabilir.

ZKTeco U560C

Parmak İzi Okuma Kart

Renkli TFT ekran	192x138x42 mm
3.000 Parmak izi sayısı	ZEM 800 ZK platformu
10,000 Kart	
100.000 log kapasitesi	RS232/485, TCP/IP ve USB bağlantı
Kilit ve turnike açma	<2 sn tanılama hızı
İş kodu fonksiyonu	<%0.01 hatalı reddetme
Wiegand in / out	<%0.0001 hatalı kabul etme
Zil çaldırma özelliği	3A / 12V DC çalışma voltajı
USB ile veri çekme	0°C - 45° çalışma sıcaklığı
Linux işletim sistemi	%20 - %80 çalışma nemi
	HID ve Mifare kart okuma (opsiyonel)